

Tastiera da applicare con gestione da APP

Grazie per l'acquisto di questo prodotto e per la fiducia che riponete nei confronti della nostra azienda.

## 1] INFORMAZIONI GENERALI

- Tastiera da interno/esterno IP66
- Elettronica integrata
- Connessione Plug'n'play
- Programmazione intuitiva tramite APP
- Gestione fino a 1000 utenti
- Lettore 125Khz
- Tastiera touch
- Modalità di sblocco :
  - PIN
  - Carta
  - PIN temporaneo
  - Sblocco da remoto tramite APP
- Segnalazioni audio-visive
- Alimentazione 12 VDC/1A
- 🗉 Uscita relè (C NO NC) max 1A
- Ingresso Pulsante
- Montaggio da applicare





Nota: Connessione Bluetooth utilizzata solo per la configurazione. La gestione degli utenti e dei codici avviene tramite connessione WIFI (Internet)

IT

## 2] COLLEGAMENTI

C	AVI
ROSSO	+12V DC
NERO	0 V
BLU/NERO	Normalmente Aperto
BIANCO/NERO	Comune
VERDE/NERO	Normalmente Chiuso
MARRONE	Contatto Porta NC
GRIGIO/NERO	GND
GIALLO	Pulsante di sblocco NO
GRIGIO	non usato
MARRONE/NERO	Campanello
GIALLO/NERO	Campanello
BIANCO	non usato
VERDE	non usato

#### Attenzione :

- Si consiglia di alimentare la serratura con una alimentazione dedicata

- Assicurasi di aver collegato correttamente i dispositivi, non lavorare con impianto in tensione

# 3] MONTAGGIO





1. Fissare la staffa da parete con le 2 viti di fissaggio

2. Allineare i fori sul retro del dispositivo con i ganci della staffa e fissarli sulla staffa di montaggio dall'alto verso il basso

3. Fissare il dispositivo alla staffa di montaggio con la vite interna contenuta nella confezione



#### 4] PRE-CONFIGURAZIONE

## **CODICE MASTER : 123456**

ABILITARE SEGNALE ACUSTICO : \*123456#71#\* (predefinito) DISABILITARE SEGNALE ACUSTICO : \*123456#70#\*

ABILITAZIONE ILLUMINAZIONE TASTI PERMANENTE : \*123456#75#\* DISABILITAZIONE ILLUMINAZIONE TASTI PERMANENTE : \*123456#74#\* ILLUMINAZIONE AUTOMATICA : \*123456#76#\* (predefinito) (Dopo 20 secondi l'illuminazione dei tasti si spegne, se si tocca un tasto si riaccenderano)

5] LED







VERDE - varco sbloccato

IT

# 6] SCARICARE APP Smart Life

Per i telefoni Android o Apple, puoi scansionare il codice QR qui sotto e installare l'APP direttamente dal browser







Android APP Store Apple APP Store

7] ATTIVAZIONE APP

Prima di iniziare assicurarsi di aver attivato il Bluetooth e la connessione WIFI sul telefono in uso e di aver dato l'autorizzazione all'APP "Smart life" ad utilizzare le due connessioni.

Dopo aver completato l'installazione avviare l'APP e registrare un nuovo Utente o utilizzare un Account Google esistente ed effettuare il Login seguendo la procedura guidata.

#### ATTENZIONE : L'account utilizzato in fase di configurazione sarà considerato "Amministratore". Annotarlo in luogo sicuro.

## 81 ASSOCIAZIONE TASTIERA

15:22 🕜			15:22 🕈			.dl 🗢 ■)	15:22 🕈		al 🕈 🔳
U		Ð	<	Aggiungi	dispositivo	$\Xi$	Ag	giungi dispositivo	Fine
			Ricerca d Assicura abbinam	dei dispositivi ( rsi che il dispo ento.	disponibili nelle vi sitivo sia in moda	cinanze. Ità di	Aggiunta di 1 dispo	sitivojî in corso	
			Ricerca d	ispositivi ir	n corso		· Acc	ess Control Terminal	8
,			1				unio Onio		2 m
Non sono ancora	a presenti dispositi	vi		Aggiungi m	nanualmente	U			
Aggiung	i dispositivo		Ingegnere elettrico		Presa				
9	líng		Illuminazion e	1.1	1.1	1.1			
			Sensore di protezion	presa (BLE+Wi-Fi)	Presa (Wi-Fi)	Presa (Zigbee)			
			Grande elettrodo	11	11	1.1			
			Piccolo elettrodo	Presa (BLE)	Presa (NB-IoT)	Presa (other)			
			Elettrodom estico da		Presa multipla				
	~	đ	Dispositivo indossabil	* VV	* VV	* **			
La mia casa Scenario	Smart	M	Video sorveglian	presa (BLE+Wi-Fi)	Presa multipla (Wi-Fi)	Presa multipla (Zigbee)			





Digitare il nome della porta e poi toccare «Confirm»

Tenere premuto per dare un comando di sblocco da remoto

# 9] RESET / DISASSOCIAZIONE TASTIERA

8:55 -	al 🗢 🔳	08:55 7	al 🕈 🔳
LTB10	PWIFI (ố)	<	
	3m		<u>Z</u> >
		Info Dispositivo	
		Scena istantanea e automazione	
		Notifica dispositivo offline	
Press to	unfock	Notifica offline	$\bigcirc \circ$
		Altro	
Ingras	50.4	Condivisione Dei Dispositiv	i >
Clos	ed	Creare Un Gruppo	
		Domande frequenti e Feedback	
		Aggiungi alla schermata Home	
Q 05/27 15:09 C**	OpenIngresso 🔕	Controllare La Rete	Verifica Subito >
Add tem	D @	Aggiorna mento di Il firmware è la	versione più recente >
code	Setung	Rimazione di un	dispositivo
		P/IX -	

Dopo aver seguito questa procedura la tastiera tornerà ai valori di fabbrica, il led inizierà a lampeggiare di BLU e sarà possibile riconfigurarla da 0.

Toccare l'icona della matita

Toccare «Rimozione dispositivo»



## 10] ABILITAZIONE UTENTI PERMANENTI



Toccare «Add» nella sezione Code per aggiungere un PIN

Digitare il PIN a 6 cifre da abilitare o toccare «Randomly genereted» per crearne uno casuale e poi toccare «Save»

Toccare «Add» nella sezione «Card» per abilitare una tessera/tag





Toccare «Start add»

Avvicinare la tessera/tag da abilitare alla tastiera e poi toccare «Done»

Toccare «<» per tornare al menu precedente

# 11] ABILITAZIONE CODICI TEMPORANEI



Toccare «Add temporary code» per abilitare un codice temporaneo



ς .	Add temporary cod	le Log reco
Code type		
Cyclicity	Once	
Please input 6	digitals code	
	de Rande	omly generated
		Zim
Code name		Please input
Effective date	2023	2/05/26 16:55 >
Expiry date		se select date 🏅
1	2 	3
4 6H1	5 JKL	6 MND
7 PORS	8	9 wxyz
	0	

Digitare il PIN a 6 cifre per l'ospite o toccare «Randomly generated» per farlo creare dall'APP





#### Toccare «Expiry date» per selezionare la data di scadenza del codice



Toccare «Share» per inviare il PIN all'ospite

Selezionare il canale che si vuole utilizzare per inviare il PIN temporaneo all'ospite



16:57 🕈	.al 🗢 🔳
Add tem	nporary code Log reco.
Coge type	
Cyclicity Onc	0
Please input 6 digitals c	ode
891546	Randomly generated
Сору	
Code name	nome client
Effective date	2022/05/26 16:55
Expiry date	2022/05/31 16:55
Repeat	0

Toccare «Done»

Toccare « < » per tornare al menu principale

## 12] CONDIVISIONE SBLOCCO DA APP

Assicurarsi di aver installato l'APP SMART LIFE sullo smartphone che si desidera abilitare per lo sblocco della porta da APP.

Dopo aver scaricato ed installato L'APP è necessario seguire la procedura di registrazione di un nuovo account (o utilizzare un account GMAIL già esistente).







Toccare «+»







Digitare il nome dell'account registrato sel secondo smartphone e toccare «Next Step»

Toccare l'icona della matita

Toccare «Condivisione Dei Dispositivi»

Condivisione Del Dispositivi LIERODIN-Fi non à stato condivisa	08:55	<b>1</b>	<b>?</b>
TBIOWI-FI non è stato condiviso	<	Condivisione Dei Dispositivi	
A Constraint of condition, it prograf	LTB100\	VI-FI non è stato condiviso	
		A CONTRACTOR CONDING, 5 preps d	





Toccare «Aggiungere condivisione»

Toccare «Condividi con l'account Smart Life»

Digitare l'account a cui inviare le credenziali di sblocco e toccare fine



Selezionare il canale con cui inviare la condivisione ed inviare il link allo smartphone da abilitare

Utilizzando lo smartphone a cui si desidera fornire l'abilitazione per lo sblocco da remoto, cliccare sul link appena ricevuto.





Toccare «Vai a Smart Life»

Toccare «Accetto»



Da questo momento aprendo l'APP Smart Life sarà possibile sbloccare il varco anche da remoto toccando in modo prolungato il lucchetto.

## 13] MODIFICA / ANNULLAMENTO CONDIVISIONE APP



08:55 🕇	.d 🗢 🔳
<	
LTB10PWIFI	$\mathbf{Z}$ >
Info Dispositivo	
Scena istantanea e automazione	
Notifica dispositivo offline	
Notifica offline	$\bigcirc \circ$
Altro	
Condivisione Dei Dispositiv	n >
Creare Un Gruppo	) >
Domande frequenti e Feedback	
Aggiungi alla schermata Home	
Controllare La Rete	Verifica Subito 🗦
Aggiorna mento di	ersiane più recente 🚿
Rimozione di un di	spoiitivo



Toccare l'icona della matita

Toccare «Condivisione dei Dispositivi»

Toccare l'account da modificare

C Dettagli di condivisone
Foto profilo Q
13
Nome tecnico
Periodo di validità Validità permanente >
Annueletta condivisione

 Osc42 v
 ut ♥ ■0

 Annulla
 Periodo di validità
 Fine

 Validità permanente
 2024.10.30 >

 28
 Aposto
 2022

 29
 Settembre
 2023

 30
 Ottobre
 2024

 31
 Novembre
 2025

 1
 Dicembre
 2025

 20
 Settembre
 2025

 32
 Dicembre
 2025

Toccare «Annulla condivisione» per disabilitare l'utente

Selezionare «Valida entro» e impostare la data di scadenza della condivisione e poi toccare Fine

## Reference : LTB10PWIFI



#### **CDVI** Group

FRANCIA (Headquarter/Siège social) Phone: +33 (0)1 48 91 01 02 Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

#### CDVI SAS

FRANCIA + EXPORT 31, av. du Général Leclerc 93500 PANTIN - Francia Phone: +33 (0)1 48 91 01 02 www.cdvi.com

**CDVI** AMERICA [CANADA - USA] Phone: +1 (450) 682 7945 www.cdvi.ca

CDVI BENELUX [BELGIO - OLANDA -LUSSEMBURGO] Phone: +32 (0) 56 73 93 00 www.cdvibenelux.com

**CDVI** TAIWAN Phone: +886 (0)42471 2188 www.cdvichina.cn

**CDVI** SVIZZERA Phone: +41 (0)21 882 18 41 www.cdvi.ch

**CDVI** CHINA Phone: +86 (0)10 84606132/82 www.cdvichina.cn **CDVI** IBERICA Phone: +34 (0)935 390 966 www.cdviberica.com

**CDVI** ITALIA Phone: +39 0321 90 573 Fax: +39 0321 90 8018 www.cdvi.it

**CDVI** MAROCCO Phone: +212 (0)5 22 48 09 40 www.cdvi.ma

#### CDVI SVEZIA [SVEZIA - DANIMARCA -NORVEGIA - FINLANDIA] Phone: +46 (0)31 760 19 30 www.cdvi.se

CDVI UK

[REGNO UNITO - IRLANDA] Phone: +44 (0)1628 531300 www.cdvi.co.uk

CDVI POLONIA Phone: +48-12-659 23 44 www.cdvi.com.pl