

# QR36M

## CONTROLLO ACCESSI

**Codice E0201000062**  
**Referenza QR36M**



**Controllo Accessi**  
**Letto MIFARE + QR-Code**

# CONTROLLO ACCESSI PER OGNI TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE

## Caratteristiche Tecniche:

In metallo per interno ed esterno  
Lettore MIFARE 13,56Mhz  
Lettore QR-Code  
Compatto ed elegante  
Alimentazione 12Vdc  
Montaggio a parete  
Elettronica a bordo terminale isolata da vernice protettiva.  
Lettore badge Mifare 13,56Mhz  
Distanza di lettura da 3 a 8cm  
Protocollo Wiegand 26Bit  
( lettore Badge + Lettore QR-Code )  
Collegamento con centrale **A22 & A22K**

## Caratteristiche Tecniche:

2 lettori in uno  
- Badge 13,56Mhz  
- QR-Code  
  
Segnalazione acustica e luminosa.  
LED di stato Rosso e Verde  
Dimensioni(L x W x D): 86 x 86 x 18mm.  
Alimentazione:12 Vdc  
Assorbimento: da 30 a 100mA.

## Applicazioni:

- Esempio: Uffici, B&B, RSA, Aziende,  
Pubblica Amministrazione,  
Visitatori, Parcheggi.....

