

# GSM03

## ATTIVATORE REMOTO GSM

CONSENTE DI  
ATTIVARE/DISATTIVARE  
UTENZE A DISTANZA  
TRAMITE **APP**, **SMS**  
O **SQUILLO TELEFONICO**



**GECA** HA SVILUPPATO UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE IN GRADO DI **INTERFACCIARSI IN MANIERA SEMPLICE ED INTUITIVA AI PROPRI DISPOSITIVI**. IN OGNI MOMENTO POTRAI VERIFICARE LO STATO DEI RELÈ E MODIFICARLO A PIACIMENTO.

Scarica l'**APP**



Disponibile su  
Google play



Disponibile su  
App Store



# GSM03

## ATTIVATORE REMOTO GSM



CONTROLLO DA APP

**Controllore GSM** che consente di attivare o disattivare a distanza apparecchi quali caldaie, cronotermostati, fan coils, climatizzatori, impianti d'allarme, cancelli, ecc. tramite **APP, SMS** oppure uno squillo telefonico a costo zero.

L'attivatore **GSM03** è dotato di 2 uscite relè e di 3 ingressi d'allarme a contatto pulito, mediante i quali è possibile la notifica immediata all'utente di un eventuale blocco caldaia, dell'intervento dell'impianto d'allarme (furto, gas, incendio) ecc.

Grazie alla batteria tampone **GSM03** è in grado di segnalare la caduta e il ripristino della linea elettrica.



### DATI TECNICI

Alimentazione	12 Vca/cc - I max 500 mA
Uscite relè	2
Potenza di uscita	Classe 4 (2w @ 850/900 MHz) Classe 1 (1w @ 1800/1900 MHz)
Sensibilità	107 dBm @ 850/900/1800/1900 MHz
Batteria	Li-Ion POLY ricaricabile 3.7V-500 mA
Gestione utenti	Sì (con password opzionale)
Antenna esterna	Sì
Relè monostabile	8 A - 250 Vca
Tipo comando	APP, SMS, squillo o manuale
Ingressi a contatto pulito	3
Controllo temperatura	Sì (sonda interna o esterna)
Programmazione	Via APP/SMS
Dimensioni	140x85x44 mm
Normative di riferimento	EN 301489-7 / EN 301511 / EN 60950

## ESEMPI APPLICATIVI



Apertura di cancelli e saracinesche



Comando irrigazione



Allarmi intrusione



Accensione illuminazione esterna ed interna



ON/OFF riscaldamento e condizionamento domestico



Allarmi fughe di gas

